

Adjust R1

新たに登場した Adjust R1は、Fractal Design Prisma ALシリーズのFAN製品や他社の標準的な5V ADDコネクタを使用するアドレス指定RGB（Addressable RGB：以下ARGB）に対応したRGBデバイスをマニュアルで操作することができます。

たった1台のAdjust R1を利用するだけで、特別なソフトウェアを必要とせずに、簡単にデジチェーンやY字ケーブルで接続し、様々なLEDファンやLEDストリップ、その他のARGBデバイスを操作、カスタマイズ、同期化することができます。

マニュアルによる直感的な操作は、カラーの変更や明るさの設定、多彩なパルスとモーションエフェクトによるカラーサイクルモードの設定が可能であり、思い通りのRGB効果を楽しめます。



主な特徴

- シンプルで直感的なコントロール
- 標準的なARGB LEDのファン、LEDストリップ、及び、その他デバイスとの高い互換性
- あらゆるスチールケースへの設置に便利な一体型マグネットデザイン
- 多彩なカラーモード（プリセット、カラーサイクル、カスタムカラー、ロングレインボー、ショートレインボー）
- 8色のプリセットカラー、5段階の明るさ調整に対応
- 6種類のパルスとモーションエフェクトをサポート
- 電源オフ後でも設定した内容を記憶
- Y字ケーブルとデイジーチェーンアダプターが付属

パッケージの内容

- Adjust R1 RGB コントローラー
- RGB Y字ケーブル（メス/メス）
- アダプター（オス/オス）×2

製品仕様

互換性のあるデバイス
カラーモード

- 標準的な3ピンコネクタを搭載したアドレス指定RGB対応の5V RGBデバイス
- プリセットカラー：全てのLEDをレッド、グリーン、ブルー、オレンジ、シアン、イエロー、パープル、またはホワイトに設定可能
- カラーサイクル：全てLEDを調和しながらの色変化に対応可能
- カスタムカラー：任意の色でカラーサイクルを固定可能
- ロングレインボー：長いシーケンスによるカラーアニメーションに対応
- ショートレインボー：速いシーケンスによるカラーアニメーションに対応

明るさ設定

パルス、モーションエフェクト

- 5段階
- オン（明るさ一定）
- 低速ブリージング効果
- 高速ブリージング効果
- 低速シングルパルスシーケンス
- 高速シングルパルスシーケンス
- 低速マーキー効果
- 高速マーキー効果
- オフ（LED無効）

最大負荷

製品サイズ (L×W×H)

*ケーブルの除く

製品本体重量

梱包サイズ (L×W×H)

パッケージ重量

- 2.6A
- 45 × 17 × 8 mm
- 14g
- 134 × 134 × 33 mm
- 70g



P r o d u c t S h e e t

付加情報

Product	SKU	EAN	UPC	JAN
Adjust R1	FD-ACC-ADJ-R1-BK	7340172701576	843276101572	4537694262743